

DTA-BERT Serija

E1/Datacom analizator transmisije

- ◆ Podešavanje i detekcija koda povratne petlje:
In/Out pojas i ITU-T V.54 BERT
histogram analiza
- ◆ DSO kontrolni petlja kodovi (Opcioni):
TIP/LSC/LBE/FEV (BERT/C, E1)
- ◆ Veliki TFT kolor LCD displej:
320×240 (32 karaktera ×8 Linija,
tekst/grafički režim)
- ◆ Interna memorija za smeštanje test
podataka
- ◆ Test izveštaj
- ◆ Štampanje putem Paralelnog/RS-232
porta (Opciono)
- ◆ Mogućnost unapređenja za napredne funkcije
- ◆ Prenos na terensku primenu
- ◆ Dopunjiva baterija sa indikatorom slabe baterije



DTA-BERT E1/Datacom analizator transmisije može vršiti test performansi E1 transmisije (BERT) i monitoring stanja na linku (V.35, V.24/RS232, RS449, RS530, X.21). Model T može vršiti i G.703-64K test greške bita, PCM31/30 test i *Jitter* test. Pošto poseduje sveobuhvatne funkcije, jednostavnost rukovanja i kompaktni dizajn, DTA-BERT nudi potpuna rešenja za analizu i održavanje E1 linije.

Povezivanje:

- ◆ E1: RJ45 (balansiran), BNC (nebalansiran)
- ◆ Podaci: DB26 (ženski)
- ◆ Časovnik: PCM
- ◆ Štampanje: DB15 (ženski)
- ◆ Kontrola/ Transfer podataka: USB

Specifikacije

Model	DTA-BERT/C	DTA-BERT/E1	DTA-BERT/T
Primena	E1+Datacom	E1	E1+Jitter+G.703-64K
Osnovne funkcije			
E1	●	●	●
Datacom	●	-	-
G.703-64K	-	-	●
<i>Jitter</i> Test	-	-	●
G.703 nivo	-	-	●
Oblik impulsa	-	-	●
<i>Dual</i> E1 BER <i>Online</i> Monitoring i Vremenski Slot Analiza	-	-	●
Dvosmerni Glas Monitoring Test	-	-	●
PCM Emulation Test	-	-	●
E1	DTA-BERT/C	DTA-BERT/E1	DTA-BERT/T
75Ω i 120Ω Interfejs	●	●	●
Linijski kod tip: AMI, HDB3	●	●	●
Van servisa/ U-Servisu	●	●	●
<i>Through</i> režim	-	-	●
N × 64K BERT	●	●	●
Raznovrsnost umetanja greške	●	●	●
Raznovrsnost Alarm umetanja	-	-	●
Vremenski Slot sadržaji i Monitoring aktivnosti	-	-	●
PRBS, Fiksne i Korisnički definisane Test modeli	● (32bit)	● (32bit)	● (32bit)
Izvor časovnika: Interni/Povratni/Spoljni	●	●	●
Spoljni časovnik	●	●	●
Merenje kašnjenja povratnog puta	●	●	●
Interni <i>Offset</i> časovnik	●	●	●
Merenje frekvencijskog <i>Offset-a</i>	●	●	●
Audio/ DTMF umetanje	-	-	●
Datacom	DTA-BERT/C	DTA-BERT/E1	DTA-BERT/T
DTE/DCE	●	-	-
V, X, RS, EIA Datacom	●	-	-
V.24/RS232 (Sinhroni i asinhroni)	●	-	-

Opcioni <i>Data Clock Edge</i> Triger	•	-	-
DATA BERT	•	-	-
Datacom RTD	•	-	-
G.703-64K	DTA-BERT/C	DTA-BERT/E1	DTA-BERT/T
G.703-64K BERT	-	-	•
Prijemna bitska brzina Test	-	-	•
Alarm Detekcija	-	-	•
PCM Emulation	DTA-BERT/C	DTA-BERT/E1	DTA-BERT/T
<i>Emulate PCM Client Insert</i> Alarm	-	-	•
Umetni prazan kod (odrediv)	-	-	•
Pošalji CAS, CCS (odrediv)	•	•	•
64k Glasovni kanal Monitoring	-	-	•
Jedan Audio Signal/ DTMF umetanje	-	-	•
Druge funkcije	DTA-BERT/C	DTA-BERT/E1	DTA-BERT/T
Analiza po G.821, G.826 i M.2100	•	•	•
Auto konfiguracija	•	•	•
IP PING	•	-	•
Rezultat nulovanja	•	•	•
Vremenski Test	•	•	•
Samotestiranje, Audio, LED Alarm i Status Indikacija	•	•	•
Slušalice	-	-	•
Štampanje	•	•	•
Težina	0.8Kg		
Dimenzije (H x W x T)	180×135×70mm		

Napomena: • Dostupno, - Nedostupno

<p align="center">Melco Buda d.o.o. - kancelarija u Beogradu: Hadži Nikole Živkovića br.2 Poslovna zgrada Iskra komerc, kancelarija 15/ II sprat tel: 011/ 2181 609, SBB tel/faks:: 011/40-55-420 e mail: office-beograd@melcobuda.co.rs , budimir.melcobuda@gmail.com www.melcobuda.co.rs , www.kyoritsu-instrumenti.com , www.termovizija.com , www.hioki-instrumenti.com</p> <p align="center">- kancelarija u Despotovcu: Saveza Boraca br.7, 35213 Despotovac, Srbija tel:035/612 916, faks:035/613 319, mob. 063/8003370 e mail: office@kyoritsu-instrumenti.com , office@melcobuda.co.rs</p> <p align="center">- Germany address: Quer strasse 18 Offenbach</p>
