

STAFF – Direkcionni sistem za pronalaženje kvarova

- Samostalni direkcionni tragač kvarova
- Direkcionne indikacije ka lokaciji kvara
- Referentna indikacija za identifikaciju kvara
- Snažni i izdržljivi ram
- Izdržljivi dizajn za terensku upotrebu
- Locira kvarove do 2 megaoma



STAFF Komplet



STAFF Predajnik
8 Hz impulsni transponder sa C-čelija baterijama



STAFF Sonda
Direkciona sonda za pronalaženje kvarova



Torba za nošenje
Popunjena torba za nošenje prijemnika



Uputstvo za upotrebu
Uputstvo za rad



Baterije
Šest C-čelija baterija i 8 C-čelija baterija su u sastavu kompleta za neposrednu upotrebu.

Specifikacije

Prijemnik

Indikatori na displeju:

LCD direkciona strelica, slabe baterije, jačina struje i referentni indikatori

Audio indikacija:

Pezio odziv

Izvor napajanja:

9v, 6 "AA" čelija baterije

Trajanje baterija:

Kontinualno: 40h U prekidima: 82h

Radne temperature:

20° C do +55° C

Veličina:

77 cm x 24 cm

Težina:

1.3 kg

Predajnik

Radne frekvencije:

8Hz impulsno

Indikatori:

Napajanje i upozorenje na slabe baterije

Opseg opterećenja:

5 oma do 2M oma

Izlazna snaga:

100v – 1.200v

Izvor napajanja:

12 V, 8 "C" čelija baterije

Trajanje baterija:

Kontinualno: 40h U prekidima: 82h

Radne temperature:

20° C do 55° C

Veličina:

21 cm x 15 cm x 6 cm

Težina:

1 kg

GARANCIJA: 12 meseci garancija od datuma isporuke na sve defekte u materijalu i izradi (OSIM ZA BATERIJE) za sve instrumente.

Melco Buda d.o.o.

- kancelarija u Beogradu: Hadži Nikole Živkovića br.2
Poslovna zgrada Iskra komerc, kancelarija 15/ II sprat
tel: 011/ 2181 609, tel/faks: 011/ 3286 445

e mail: office-beograd@melcobuda.co.rs, budimir.melcobuda@gmail.com
www.melcobuda.co.rs, www.kyoritsu-instrumenti.com, www.termovizija.com

- kancelarija u Despotovcu: Saveza Boraca br.7, 35213 Despotovac, Srbija
tel:035/612 916, faks:035/613 319, mob. 063/8003370
e mail: office@kyoritsu-instrumenti.com, office@melcobuda.co.rs

- Germany address: Quer strasse 18 Offenbach